
FS-2503E / ETAPA DE POTENCIA DE MEGAFONÍA

ETAPAS DE POTENCIA DE MEGAFONÃ-A

FONESTAR

Etapas de potencia multicanal con salida línea 100 V. Gran rendimiento. Fiables y resistentes.



FS-2503E

POTENCIA	Modo estéreo y paralelo: 2 x 500 W RMS Modo puente: 1.000 W RMS a 8 Ohm
RESPUESTA	30-20.000 Hz, ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	2 líneas auxiliares balanceadas, XLR, 1'1 V RMS
SALIDAS	2 líneas auxiliares balanceadas, XLR
FUNCIONES	Ventilación forzada Indicadores luminosos de encendido, señal, clip, temperatura y protección
CONTROLES	Volumen por canal, tipo trimmer Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Desconexión de tierra GND lift
PROTECCIONES	Sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión y temperatura
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
IMPEDANCIA	4 y 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.800 W máximo Fusible rearmable 10 A
MEDIDAS	483 x 89 x 410 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	20 kg

www.fonestar.com | +34 942 254 555 | info@fonestar.es