

Amplificadores con matriz de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida con control independiente de volumen.
Indicados para instalaciones comerciales con varias zonas y diferentes programas musicales.



MAZ-4480

POTENCIA	4 x 135 W máximo, 4 x 120 W RMS
RESPUESTA	60-17.000 Hz \pm 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 7 mV y 15.000 Ohm 100 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 50.000 Ohm 300 mV 1 tel. paging, terminales roscados 600 Ohm 100-300 mV
SALIDAS	4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados 1 monitor, terminales roscados 600 Ohm 775 mV y 1 W 8 Ohm 1 auriculares estéreo, jack 3'5 mm 47 Ohm 0'5 W
CONTROLES	Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas Tel. paging: volumen y selector de zonas Zonas 1 a 4: volumen, selector de monitor Volumen de auriculares monitor
PHANTOM	48 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Tel. paging y entrada 1 por nivel de señal, seleccionable Entrada 1 por cierre de contactos, seleccionable
IMPEDANCIA	4 zonas: 4 y 8 Ohm. y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.200 W máximo
MEDIDAS	483 x 133 x 410 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	20'7 kg