

Programador de mensajes, eventos, reproductor de música ambiente y cliente SIP con 4 zonas de salida.
Reproductor de mensajes programados, en directo y alarmas. Y reproductor de música ambiente desde memoria interna o USB/SD, creación de múltiples canales de música ambiente.
Activación de alarmas mediante cierre de contactos.
Fácil programación con software para PC, gestión a través de red de área local (LAN) e internet.



ZSM-1050

ENTRADAS	1 auxiliar música ambiente, 2 x RCA 1 V
	4 entradas programables para activación de alarmas por cierre de contactos, euroblock
	1 ethernet, RJ-45
SALIDAS	4 zonas, 2 x RCA 2 V
	4 relés de propósito general, euroblock
	2 link para futuras aplicaciones, RJ-45
ALIMENTACIÓN	100-240 V CA, 9 W y 24 V CC, 0'4 A
MEDIDAS	435 x 45 x 220 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	2'7 kg
ACCESORIOS	Soportes para montaje en rack 19"
SOFTWARE	Software ZSM-GO para PC (incluido)
	Acceso a través de red de área local (LAN) e internet
	Control y gestión de múltiples ZSM
	Programación de mensajes y salidas de propósito general
	Configuración de alarmas y entradas de alarma
	Creación y control de canales de música ambiente
	Gestión y transferencia de ficheros de audio
	Monitorización de estado