SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SMART-CU-11LT

UNIDAD DE CONTROL (11 SLOTS DE CONTROL)



ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Unidad de control del sistema de alarma por voz y megafonía

+ Info:
https://fonestar.com/SMART-CU-11LT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Sistema totalmente basado en la red que permite la configuración, el control y el diagnóstico a través de Ethernet. Posibilidad de gestionar hasta 254 dispositivos en la red. Capacidad de ampliación: 11 slots disponibles para tarjetas de control. Dispone de una tarjeta de audio con 4 entradas y 12 salidas. 12 mensajes reproducidos simultáneamente en diferentes zonas. Hasta 32 GB de memoria flash SD dedicada a la reproducción y grabación de mensajes (48 kHz, 16 bits). Más de 20 minutos de mensajes. Soporta hasta 12 amplificadores monitorizados. Entradas y salidas programables GPI/O. DSP integrado con ecualizador paramétrico de 3 bandas implementado en todas las entradas de las unidades de control, ecualizador paramétrico de 8 bandas, delay, limitador de audio y supresor de retroalimentación en cada una de las salidas de audio. Integrable a través de protocolo propio o software YELLOW con sistemas de terceros.
RESPUESTA	40 Hz - 20 kHz (@1dB) 400 Hz - 8 kHz (@0'1dB)
ENTRADAS	4 buses de audio 50/100V de los SMART-PA, euroblock 4 entradas de audio desde el gestor de audio ABT, RJ45 2 GPI, euroblock 1 LAN: interconexión de equipos, RJ45 1 LAN PoE: interconexión de equipos con alimentación PoE, RJ45 1 LAN/WAN: conexión de red, RJ45 2 FIBER: conexión de seguridad (anillo redundante) para conectores SC/LC. Conector SPF
SALIDAS	12 salidas de audio a ISLE, 3x RJ45 2 GPO, euroblock 1 RS485 control del gestor de audio ABT, RJ45 1 alimentación 48 V CC, euroblock
RELACCIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
DISTORSIÓN	THD+IMD: < 0'05%
TEMPERATURA	Funcionamiento: 0ºC / +60ºC Almacenamiento: -20ºC / +70ºC
HUMEDAD	Funcionamiento:15% a 80% (sin condensación) Almacenamiento: 15% a 80% (sin condensación)
ALIMENTACIÓN	48 V CC proporcionados por el gestor de fuentes de alimentación SMART-PSM, Euroblock Rango de tensión: 40 - 57 V CC Consumo: hasta 100 W (depende de la configuración)
MEDIDAS	482 x 85 x 325 mm fondo, 2U de rack 19"
PESO	8'4 kg

+ Info:
https://fonestar.com/SMART-CU-11LT