MEGAFONÍA / ALTAVOCES / COLUMNAS DE SONIDO

ROD-100D

COLUMNA DE SONIDO DIGITAL DIRECCIONABLE



- 3 haces de sonido direccionables.
- Patrón de directividad configurable mediante software.
- Procesado Digital de Señal (DSP).
- Amplificador de clase D de 10 canales.
- 100 W RMS.

+ Info:
https://fonestar.com/ROD-100D

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Centros de culto



Estaciones de transporte



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Columna de sonido digital activa 10 x 4". 100 W RMS. DSP. Directividad configurable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Columna de sonido con directividad configurable. 1, 2 o 3 haces de sonido con ajustes de directividad independientes. Procesador digital de señal (DSP). Ecualizador gráfico de 15 bandas. 10 amplificadores clase D. 1 entrada: 100 V para ampliación de megafonía existente o nivel de línea. Configuración por red de datos, accediendo a la dirección IP a través de navegador Web. Si se conecta a un router Wi-Fi se puede configurar inalámbricamente.
AMPLIFICADOR	100 W RMS (10 x 10 W RMS)
ALTAVOCES	10 altavoces 4"
ENTRADAS	1 línea balanceada. Conector XLR. Nivel de señal: 315 mV RMS 1 línea 100 V. Terminales roscados o bananas 2 LAN para configuración por WebServer. Conector RJ45 1 Comunicación serie RS232. Conector DB9 1 Reservado. Conector DB9
SALIDAS	1 línea balanceada. Conector XLR. Nivel de señal: 315 mV RMS
FUNCIONES	Hasta 3 haces de sonido direccionables Inclinación vertical del haz sonoro ajustable: ±45º Selección de distancia focal: hasta 100 m Ecualización gráfica de 15 bandas Filtro paso alto Puerta de ruido automática Bajo nivel de ruido de fondo
RESPUESTA	80-18.000 Hz (±3 dB)
ÁNGULO DE COBERTURA	H: >120º V: <50º (inclinación ajustable ±45º)



+ Info:
https://fonestar.com/ROD-100D

SENSIBILIDAD	85 dB (±3 dB) 1 W/1m
PRESIÓN ACÚSTICA	105 dB (±2 dB) a máx. W/1 m, Ruido Rosa
MATERIALES	Rejilla y cuerpo de aluminio Soportes de acero inoxidable
COLOR	Blanco (RAL 9003)
ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 120 W Fusible CA T8AL 250 V
MEDIDAS	13'2 x 136'5 x 14'3 cm fondo
PESO	16'5 kg
ACCESORIOS	Cable de alimentación Soportes de sujeción de acero inoxidable y tornillos de instalación 1 conector de audio XLR macho para cable 4 - 6 mm Ø 1 conector de audio XLR hembrapara cable 4 - 6 mm Ø

+ Info:
https://fonestar.com/ROD-100D