

Mezclador/distribuidor de audio de 6 canales configurables como entradas o salidas.
Herramienta versátil especialmente indicada para instalaciones de megafonía y sonido.



MD-802

ENTRADAS	4 líneas balanceadas, XLR, 50.000 Ohm 150 mV a 2 V
	2 líneas balanceadas, jack 6'3 mm, 50.000 Ohm 150 mV a 2 V
	1 main in, 2 x XLR, 50.000 Ohm 150 mV a 2 V
SALIDAS	4 líneas balanceadas, XLR, 600 Ohm 2 V
	2 líneas balanceadas, jack 6'3 mm, 600 Ohm 2 V
	1 main out, 2 x XLR, 600 Ohm 2 V
CONTROLES	Selector de modo de funcionamiento por canal: distribuidor o mezclador
	Selector de envío directo main
	Volumen general y por canal
	Balance por canal
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'002 %
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 95 dB
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 15 W máximo
MEDIDAS	483 x 44'5 x 215 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	3 kg