

Mezclador/preamplificador de 8 canales (4 para micrófono conmutables a línea auxiliar y 4 de línea auxiliar).
Indicado para instalaciones de megafonía y sonido.



MX-862

ENTRADAS	4 micros/líneas balanceadas, XLR 5 mV y 700 mV conmutables 4 auxiliares estéreo, 2 x RCA 600 mV
SALIDAS	1 master estéreo balanceada, 2 x XLR 2'2 V 1 master estéreo desbalanceada, 2 x RCA 2'2 V 1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm 1'6 V 4 salidas directas balanceadas, jack 6'3 mm estéreo, 3'7 V
CONTROLES	Entradas 1 a 8: volumen y control tipo trim con tapa para ganancia, agudos y graves Auriculares: volumen Salida master: volumen Salidas directas: volumen
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'1% a 1 kHz
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Micrófonos > 65 dB Auxiliar/Línea > 80 dB
PHANTOM	48 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Entradas 1 a 4 por nivel de señal, seleccionable Tonos musicales de aviso por cierre de contactos, seleccionables
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 15 W
MEDIDAS	483 x 44'5 x 230 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	3'6 kg