Mezclador/preamplificador y unidad de conmutación de 6 zonas de salida, con mensajes pregrabados y prioridad en atenuadores 24 V.
Dos modos de funcionamiento: como unidad de conmutación de línea auxiliar con un amplificador por zona o como unidad de conmutación de línea 100 V con un amplificador de música ambiente y otro de avisos para todas las zonas.
Grabador/reproductor de mensajes con modo de reproducción seleccionable.
Posibilidad de dar avisos remotos a través del micrófono con selector de zonas mod. M-203 (hasta 6 micrófonos).



MXZ-2036

ENTRADAS	1 micro balanceado, XLR 600 Ohm 2'5 mV 1 micro con selector de zonas, RJ-45 500 mV 1 CD, 2 x RCA 47.000 Ohm 500 mV 1 tuner, 2 x RCA 47.000 Ohm 200 mV 1 tape, 2 x RCA 47.000 Ohm 200 mV 1 selección de mensaje de emergencia por cierre de contactos, terminales roscados
SALIDAS	1 avisos, terminales roscados 47.000 Ohm 1'5 V 1 música ambiente, terminales roscados 47.000 Ohm 1'5 V 6 zonas, terminales roscados, 47.000 Ohm 1'5 V 6 relés de prioridad en atenuadores 24 V CC, terminales roscados
CONTROLES	Volumen de micrófono, auxiliar y general Selección de zonas 1 a 6 Selección de entrada auxiliar: tape, CD y tuner Mensajes: play, stop y rec Selector de mensajes y modo de reproducción
FUNCIONES	Grabador/reproductor de 3 mensajes, 1 minuto máximo por mensaje Dos de los mensajes se reproducen desde el panel frontal y son seleccionables por cierre de contactos El tercer mensaje se reproduce desde el micrófono con selector de zonas mod. M-203
RESPUESTA	20-20.000 Hz ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'1%
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
PHANTOM	48 V
PRIORIDAD	Micro con selector de zonas por nivel de señal Tonos musicales de aviso por cierre de contactos Mensajes pregrabados
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 10 W
MEDIDAS	484 x 88 x 301 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	6 kg
OPCIONAL	M-203: micrófono con selector de zonas