

Amplificador de pared 100 W RMS.

Entradas de micrófono, línea y reproductor USB/SD/MP3 integrados. Caja para montaje en superficie o empotrar.

Especialmente diseñado para sonorizaciones en gimnasios, aulas, polideportivos, etc.



WA-4100

POTENCIA	150 W máximo, 100 W RMS
RESPUESTA	Micrófonos: 80-15.000 Hz Aux: 45-18.000Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	2 micros/líneas balanceadas, combo (XLR y jack 6'3 mm), 600 Ohm 3 mV y 47.000 Ohm 100 mV, conmutables 1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm, 47.000 Ohm 300 mV 1 auxiliar estéreo, 2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA, 1 V
FUNCIONES	Reproductor USB/SD/MP3 para memorias hasta 16 GB Indicadores luminosos del nivel de señal de salida
CONTROLES	Tonos Graves: ±10 dB a 100 Hz Agudos: ±10 dB a 10.000 Hz Volumen: entradas 1 y 2, aux 1 y 2 y reproductor USB/SD/MP3
PHANTOM	15 V
IMPEDANCIA	4 a 16 Ohm, 2 salidas en paralelo, terminales roscados y bananas
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 180 W máximo
COLOR	Blanco (RAL 9002)
MEDIDAS	Totales: 237 x 239 x 102 mm fondo Encastre: 219 x 182 x 91 mm fondo
PESO	3'4 kg