WM-40 / MEZCLADOR DE PARED USD/SD/MP3

MEZCLADORES / PREAMPLIFICADORES

FONESTAR

Mezclador de pared.
Entradas de micrófono, línea y reproductor USB/SD/MP3 integrados. Caja para montaje en superficie o empotrar.
Especialmente diseñado para sonorizaciones en gimnasios, aulas, polideportivos, etc.



WM-40

RESPUESTA	Micrófonos: 80-15.000 Hz Aux: 45-18.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	2 micros/líneas balanceadas, combo (XLR y jack 6'3 mm), 600 Ohm 3 mV y 47.000 Ohm 100 mV, conmutables 1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm, 47.000 Ohm 300 mV 1 auxiliar estéreo, 2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV
SALIDAS	1 master estéreo/mono balanceado y desbalanceado, 2 x XLR y 2 x RCA 100 mV, 300 mV o 1 V, nivel seleccionable 1 line out, 2 x RCA, 1 V
FUNCIONES	Reproductor USB/SD/MP3 para memorias hasta 16 GB Indicadores luminosos del nivel de señal de salida
CONTROLES	Tonos Graves: ±10 dB a 100 Hz Agudos: ±10 dB a 10.000 Hz Volumen: entradas 1 y 2, aux 1 y 2 y reproductor USB/SD/MP3
PHANTOM	15 V
ALIMENTACIÓN	100-240 V CA, 8 W máximo
COLOR	Gris (RAL 7047)
MEDIDAS	Totales: 237 x 239 x 102 mm fondo Encastre: 219 x 182 x 91 mm fondo
PESO	3'1 kg

www.fonestar.com | +34 942 254 555 | info@fonestar.es