SISTEMAS Y CONTROL / CONTROL PACIENTE ENFERMERÍA / DISPOSITIVOS DE LLAMADA

ASSIST-IP1200H

MANDO PULSADOR TIPO PERA BÁSICO



- Permite la llamada al personal sanitario y el control de luces de la habitación
- Botones retroiluminados
- Alta calidad de materiales

+ Info:
https://fonestar.com/ASSIST-IP1200H

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Centro sociosanitarios

DESCRIPCIÓN:

Mando pulsador tipo pera básico. Conexión a los pulsadores mods. ASSIST-IP1200C y ASSIST-IP1200CBLUE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Mando pulsador tipo pera básico. Pulsador de llamada al personal sanitario y control de luces de la habitación. Conexión a los pulsadores de pared ASSIST-IP1200C o ASSIST-IP1200CBLUE mediante cable espiral extensible. Botones retroiluminados.
CONEXIÓN	Cable espiral 1'5 m con conector RJ45
COMUNICACIÓN	RS-485
MATERIAL	Alta calidad de materiales, PC-ABS ignífugo y retardante de la llama
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10° C a +60° C Humedad recomendada 30%-80%
COLOR	Blanco (RAL 9016)
ALIMENTACIÓN	PoC
MEDIDAS	45 x 140 x 20 mm fondo
PESO	0'1 kg
ACCESORIOS	Soporte de pared



+ Info:
https://fonestar.com/ASSIST-IP1200H