SISTEMAS Y CONTROL / CONTROL PACIENTE ENFERMERÍA / DISPOSITIVOS DE LLAMADA

ASSIST-IP1200HTV

MANDO PULSADOR TIPO PERA CON CONTROL DE TV



- Permite la llamada al personal sanitario, el control de luces de la habitación y el control del TV
- Botones retroiluminados
- Alta calidad de materiales

+ Info:
https://fonestar.com/ASSIST-IP1200HTV

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Centro sociosanitarios

DESCRIPCIÓN:

Mando pulsador tipo pera con control de TV. Conexión a los pulsadores mods. ASSIST-IP1200C y ASSIST-IP1200CBLUE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Mando pulsador tipo pera con control de TV. Pulsador de llamada al personal sanitario, control de luces de la habitación y control de TV (cambio de canal y control de volumen). Conexión a los pulsadores de pared ASSIST-IP1200C o ASSIST-IP1200CBLUE mediante cable espiral extensible. Botones retroiluminados. Con gancho para colgar.
CONEXIÓN	Cable 2'5 m con conector RJ45
COMUNICACIÓN	RS-485
MATERIAL	Alta calidad de materiales, PC-ABS ignífugo y retardante de la llama
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10º C a +60º C Humedad recomendada 30%-80%
COLOR	Blanco (RAL 9016)
ALIMENTACIÓN	PoC
MEDIDAS	58 x 140 x 20 mm fondo
PESO	0'1 kg



+ Info:
https://fonestar.com/ASSIST-IP1200HTV