SISTEMAS Y CONTROL / CONTROL PACIENTE ENFERMERÍA / DISPOSITIVOS DE LLAMADA

ASSIST-IP1200W

TIRADOR DE BAÑO PARA LLAMADA AL PERSONAL SANITARIO Y PULSADOR DE CANCELACIÓN

- Permite la llamada al personal sanitario
- Prioridad de llamada de emergencia sobre el resto de elementos de la instalación
- Botones retroiluminados
- Alta calidad de materiales

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Centro sociosanitarios

DESCRIPCIÓN:

Tirador de baño para llamada al personal sanitario y pulsador de cancelación. Para caja universal.



+ Info:
https://fonestar.com/ASSIST-IP1200W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Tirador de baño para llamada al personal sanitario y pulsador de cancelación. Prioridad de llamada de emergencia sobre el resto de elementos de la instalación. Conexión directa a la central de habitación (RJ-45) Carga máxima del tirador 30 Kg. Botón retroiluminado. Alimentador POC Comunicación RS-485. Avisador acústico de tono 2.400 Hz 65 dB Para caja estándar universal cuadrada. Distancia entre tornillos: 60 mm.
ENTRADAS	1 comunicación a través de la central de habitación y alimentación, RJ45
COMUNICACIÓN	RS-485
AVISADOR ACÚSTICO	Tono 2.400 Hz 65 dB
MATERIAL	Alta calidad de materiales, PC-ABS ignífugo y retardante de la llama
CARGA MÁXIMA DEL TIRADOR	30 kg
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10° C a +60° C Humedad recomendada 30%-80%
COLOR	Panel: blanco (RAL 9016) Tirador: naranja Cuerda: rojo
ALIMENTACIÓN	PoC
MEDIDAS	Exteriores: 80 x 80 x 35 mm fondo Montaje: 54 x 50 x 18 mm fondo Longitud de la cuerda: 1'4 m
PESO	0'1 kg



+ Info:
https://fonestar.com/ASSIST-IP1200W