SISTEMAS Y CONTROL / ALARMA POR VOZ EN 54 / COMPACTO

SEVEN-MIC

MICRÓFONO DE ZONAS PARA SISTEMA DE MEGAFONÍA Y ALARMA POR VOZ EN54 SEVEN









EN 54

- Micrófono de zonas
- Avisos generales en directo
- Función intercomunicador con altavoz integrado

+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-MIC

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Centro sociosanitarios



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Micrófono de zonas para sistema de megafonía y alarma por voz EN54 SEVEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Micrófono de zonas. Avisos de propósito general en zonas, 9 botones programables. Función intercomunicador con altavoz integrado. Indicadores luminosos de funcionamiento. Interconexión por red Cat5
CONTROLES	Botón de llamada PTT 9 botones programables como grupos de zonas, cambiar el nombre de zonas o grupos, configurar permisos de avisos, control de volumen o control de música Control de volumen de micrófono
ALTAVOZ	2" Potencia: 0'5 W SPL: 78 dBA @1 W/1 m
MICRÓFONO	Respuesta: 100-10.000 Hz Sensibilidad: -45 dB
ENTRADAS	4 auxiliares (en 2 conectores jack 3'5 mm estéreo) 1 micro, jack 3'5 mm (headset) 1 micro balanceado, XLR
SALIDAS	1 extensión de teclado, RJ45 1 auriculares, jack 3'5 mm (headset)
PROTECCIONES	IP30
TEMPERATURA	Funcionamiento: -5ºC ~ 40ºC Almacenamiento: -20ºC ~ 70ºC
HUMEDAD	15% ~ 80% (sin condensación)
ALIMENTACIÓN	48 V CC, 15 W, POE o adaptador de corriente (no incluido), 266 mA
MEDIDAS	125 x 55 x 210 mm fondo
PESO	1 kg



+ Info:
https://fonestar.com/SEVEN-MIC