Intrusión / Ajax Inalámbrico / Detectores

# AJ-FIREPROTECT2-H-SB-B

## Ajax



## Características

- Ajax
- Detector termovelocimétrico
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Sirena incorporada 85 dB
- Alarmas por subida rápida de temperatura y temperaturas altas
- Tamper anti-apertura
- Admite funcionamiento autónomo
- Alimentación 2 baterías de litio no reemplazables
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Sensores** | Sensor térmico y termovelocimétrico |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Distancia de transmisión** | ? 1700 m en espacio abierto |
| **Detecciones** | Incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura |
| **Detección umbral temperatura** | +64°C |
| **Funcionamiento** | Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo |
| **Alarma** | Sirena incorporada 85 dB |
| **Silenciar alarma** | A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax |
| **Indicador LED** | Verde: el dispositivo está activado<br>Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento<br>Rojo: indicación de alarmas de incendio |
| **Funciones adicionales** | Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección<br>Botón en el panel frontal del detector |
| **Alimentación** | 2 baterías de litio no reemplazables (duración hasta 10 años) |
| **Compatibilidad** | Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2 |
| **Temp. funcionamiento** | 0º C ~ +50º C |
| **Dimensiones / Peso** | 86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Color** | Negro |