Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-MANUALCALLPOINT-BLUE

Ajax



Características

- Ajax
- Botón inalámbrico de pared para la activación manual de la alarma de incendio
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Bidireccional
- Antena interna alcance espacio libre 1.700 m
- Funcionamiento como alarma de incendio o activador de escenario
- LED indicador de estado alarma de incendio y fallos de funcionamiento
- Transmisión de alarmas a CRA (configurable)
- Compatible con la función de alarma interconectada
- Tapa transparente para protección contra las pulsaciones accidentales
- Llave especial para desmontaje y restablecimiento del botón
- Alimentación a 2 pilas de CR123A
- Uso residencial
- Color azul

Especificaciones

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1.700 m en espacio abierto
Modos de funcionamiento	Alarma de incendio y activador de escenarios
Indicador LED	Alarma de incendio y fallo de funcionamiento
Alarma de incendio interconectada	Compatible, al pulsar del botón
Protección contra las pulsaciones accidentales	Disponible, tapa transparente
Llave especial	Disponible para restablecimiento del botón y desmontaje del dispositivo
Tamper anti-apertura	Disponible
Transmisión de alarmas a CRA	Disponible (permite de desactivar la transmisión de alarmas)
Compatibilidad	Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Alimentación	2 pilas CR123A (preinstaladas)
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ 50 ºC
Humedad de funcionamiento	hasta 80%
Dimensiones	102 (Al) x 104 (An) x 39 (Fo) mm
Peso	214 g
Color	Azul