Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

# AJ-INTERNALBATTERY-RB-64V36AH

**Ajax**



## Características

- Ajax
- Batería interna recargable para Hub BP
- Voltaje 6.4 V
- Capacidad 36 Ah
- Conector del cable de 2 pines
- Uso interiores
- Fácil reemplazo

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Modelo** | Internal Battery RB (6.4V/36Ah) |
| **Compatibilidad** | AJ-HUBBP-V2, AJ-HUBBP-W/B |
| **Tipo de batería** | Recargable<br>36 × IFR18650<br>Baterías recargables de litio-ferrofosfato (LiFePO4) |
| **Duración aproximada con Hub BP V2** | Hub BP V2 con versión de hardware (HB2.011.MBR.001v1) y 10 dispositivos:<br>- Modo ahorro de batería: 8 meses<br>- Pleno rendimiento: 1 mes |
| **Duración aproximada con Hub BP** | Hub BP con versión de hardware (HB2.009.MBR.001v4) y 10 dispositivos:<br>- Modo ahorro de batería: 5 meses<br>- Pleno rendimiento: 20 días |
| **Tensión nominal** | 6.4 V |
| **Capacidad** | 36 Ah |
| **Tensión de la batería al final de vida útil** | 4.5 V |
| **Intensidad máxima de carga** | 3000 mA |
| **Parámetros de carga** | Modo de carga: CC/CV (corriente constante / tensión constante) /<br>Tensión de carga 7.2 V / Corriente de carga 4 A |
| **Conector** | Molex 2139-2 |
| **Temperatura de funcionamiento** | -25 º C ~ +65 º C |
| **Humedad relativa de funcionamiento** | 35% a 85% |
| **Dimensiones** | 133 (Al) x 120 (An) x 51 (Fo) mm |
| **Peso** | 1520 g |
| **Garantía** | No se aplicarán garantías vinculadas al propio consumo del producto |
| **Precauciones de uso** | El Hub BP Jeweller no carga esta batería<br>Utilice la batería solo con dispositivos compatibles<br>La batería debe instalarse completamente cargada |
| **Precauciones de protección** | No exponga la batería a llamas abiertas, chispas o cualquier otra fuente de ignición<br>No cortocircuite los terminales de alimentación<br>No desmonte ni deforme la batería<br>Evite impactos mecánicos excesivos o vibraciones |