

Amplificador portátil para cintura con micrófono de solapa. Especialmente indicados para amplificar la voz en presentaciones, guías turísticos, actividades deportivas, profesores, etc.



FAP-6C

POTENCIA	5 W máximo, 3 W RMS
ALTAVOCES	2 ½", 4 Ohm
RESPUESTA	100-15.000 Hz
MICRÓFONO	Condensador de solapa
ENTRADAS	1 micro de condensador con alimentación 5 a 9 V CC
CONTROLES	Volumen on/off
INDICADORES	Funcionamiento Cargador de pilas
ALIMENTACIÓN	9 V CC, 6 pilas LR6-AA de 1'5 V alcalinas o recargables con adaptador/cargador incluido (12 V CC) Autonomía con pilas alcalinas: superior a 6 horas Tiempo de carga de pilas recargables: 10-14 horas aproximadamente
MEDIDAS	180 x 80 x 65 mm fondo
PESO	0'4 kg (sin pilas)
ACCESORIOS	Cinturón de transporte
OPCIONAL	HM-12, FCM-611, FCM-612, etc.: micrófonos de cabeza