

Foco PAR plano RGB. Control DMX mediante 7 canales, modo automático, activación por sonido o modo maestro/esclavo.



### PAR-18L

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| LED          | 18 x 1 W, 6 R, 6 G, 6 B                             |
| CANALES DMX  | 7                                                   |
| ENTRADAS     | DMX IN, XLR 3 pines                                 |
| SALIDAS      | DMX OUT, XLR 3 pines                                |
| CONTROLES    | Pantalla de configuración                           |
| ALIMENTACIÓN | 100-240 V CA, 20 W                                  |
| MEDIDAS      | 176 x 176 x 100 mm fondo                            |
| PESO         | 0'8 kg                                              |
| ACCESORIOS   | Soporte de fijación orientable<br>Mando a distancia |