

Foco PAR plano RGBWA. Control DMX mediante 9 canales, modo automático, activación por sonido o modo maestro/esclavo.



PAR-60L

LED	30 x 2 W, 6 R, 6 G, 6 B, 6 W, 6 A
CANALES DMX	9
ENTRADAS	DMX IN, XLR 3 pines
SALIDAS	DMX OUT, XLR 3 pines POWER OUT, 4'5 A máximo
CONTROLES	Pantalla de configuración
ALIMENTACIÓN	100-240 V CA, 70 W
MEDIDAS	200 x 210 x 130 mm fondo
PESO	1'2 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable