

Amplificador de megafonía con reproductor USB/MP3/FM

BENEFICIOS

Una solución perfecta que integra amplificador, mezclador, reproductor, entradas de micrófono y auxiliar en un mismo equipo, para instalaciones de megafonía con altavoces de 100 V o baja impedancia que requieran de un manejo intuitivo y tengan un presupuesto ajustado.

Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión.

Gran calidad de sonido.

Diseño actual y discreto.

Tamaño compacto, para uso en sobremesa.

APLICACIONES

Sistemas de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. Locales comerciales, centros educativos, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.

DATOS TÉCNICOS

30 W RMS

Entrada de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad.

Controles de tono.

Salidas de 100 V y 4 Ohm.

PROX-30

Entrada de línea de	Amplificador de megafonía Reproductor USB/MP3/FM.	3.
CARACTERÍSTICAS	Entrada de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Controles de tono. Salidas de 100 V y 4 Ohm.	
POTENCIA	30 W RMS	
RESPUESTA	20-20.000 Hz ±3 dB	
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz	
ENTRADAS	1 micro balanceado/desbalanceado, euroblock/jack 6'3 mm, 600 Ohm 6 mV RMS 1 micro balanceado, euroblock, 600 Ohm 6 mV RMS 2 auxiliares, euroblock/2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 línea de 100 V, euroblock	
FUNCIONES	Ventilación forzada con velocidad variable con la temperatura Indicadores luminosos de encendido, protección, pico de señal y señal de salida Prioridad de entrada de 100 V Mute por cierre de contactos, euroblock	
CONTROLES	Volumen de micrófono Volumen de entrada seleccionada Selector de entrada Controles de reproductor USB/MP3/FM Tono: graves y agudos Ganancia y prioridad de micrófonos	
REPRODUCTOR	Reproductor USB/MP3 con modo de reproducción música ambiente. Al encender, automáticamente comienza la reproducción en orden sucesivo Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática Memoria de último modo seleccionado (USB/MP3 o FM), última canción reproducida o última emisora sintonizada y último modo de reproducción seleccionado	
IMPEDANCIA	4 Ohm y línea 100 V, euroblock	
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 100 W	
MEDIDAS	286 x 84 x 260 mm fondo	
PESO	3'8 kg	
ACCESORIOS	Antena FM	